



CONSTELLATIONSTM
Smart PTT

T368

Radio inteligente multimodo

El Inrico T368 de CONSTELLATIONS SMART PTT, es un producto que combina las capacidades de radio PoC y DMR. Este radio bidireccional con sistema Android permite cambiar fácilmente entre radio digital y radio PoC, lo que lo hace muy versátil.

Equipado con una pantalla HD de 2.4" y pantalla táctil, el T368 ofrece una interfaz intuitiva, lo que lo convierte en un walkie talkie multimodo confiable y fácil de usar para diversas necesidades de comunicación.

PoC
DMR

PoC + DMR



Procesador de 8



Cámara HD



Capacidad de Batería:
6000mAh



Monitor de
transmisión de video



Altavoz potente



Carcasa pulida con
textura de diamante



Escenarios



Centros comerciales



Aplicación de la Ley



Seguridad



Transporte ferroviario



Rescate de incendios



Silvicultura

Especificaciones Técnicas

Hardware

• Tamaño de pantalla	2.4", 240x320 píxeles
• Cámara	Frontal de 2 MP; trasera de 13 MP
• Batería	Ø36mm, 8Ω /2W
• Altavoz	6000mAh
• Tiempo de conversación	PoC: 18 horas, DMR: 15 horas
• Tiempo en espera	PoC: 22 horas, DMR: 45 horas
• Peso	Aproximadamente 300g
• Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	140 x 64 x 35mm (sin clip de cinturón ni antena)
• CPU	MT6739WA, 1.28GHz
• RAM+ROM	1GB+8GB
• USB	Micro USB 2.0
• Ranura para Tarjeta	Dual Micro SIM Card + Tarjeta TF
• Interfaz	M6
• Pantalla	Pantalla táctil G+F

Sistema Operativo

• OS	Android 7.1
------	-------------

Conexión

• Wifi	IEEE 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth	BT4.0 & BLE
• Navegación	GPS, AGPS

• Versión de la UE (Europa)	GSM: B2/B3/B5/B8
	WCDMA: B1/B2/B5/B8
	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
• Versión de EE.UU.	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B
	GSM: B2/B3/B5/B8
	WCDMA: B1/B2/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B
	TDD-LTE: B38/B40

DMR

• Capacidad de canales	16
• Modo de operación	Tier II
• Frecuencia	UHF: 400-480MHz
• Sensibilidad del receptor	UHF: ≤-120dBm / VHF: ≤-122dBm
• Potencia de transmisión	UHF: Alta potencia 2W Baja potencia 0.5W, VHF: 2W
• Voltaje de trabajo	3.2V-4.2V
• Espacio entre canales	25/12.5 KHz

Certificación

• Protección contra ingreso	IP54
• Certificación	CE/FCC/ROHS



CONSTELLATIONS™

Información

✉ info@constellations.lat
☎ +1 (512) 788-6409
📍 16182 Coastal Hwy. Lewes, Delaware, Estados Unidos

Social

🌐 constellations.lat
f @constellationslatam

